



RADIO CARISCH. — Mod. « Bernina, Molise e Veneto » ed anche Mod. « Tersicore » dal n° 1009 in poi, con la EK2 e senza il controllo di tono. — Produzione 1940-1941. — Media frequenza: 465 kHz.

(Per i valori delle capacità e delle resistenze vedi a pag. seguente).

RADIO CARISCH

BERNINA - MOLISE - VENETO

| CAPACITÀ | | | RESISTENZE | | |
|----------|-------|----|------------|------|-------|
| C 1 | 50 | pf | R 1 | 20 | K ohm |
| C 2 | 25 | pf | R 2 | 1 | M » |
| C 3 | 395 | pf | R 3 | 200 | K » |
| C 4 | 395 | pf | R 4 | 3 | M » |
| C 5 | 0,05 | mf | R 5 | 3 | K » |
| C 6 | 100 | pf | R 6 | 30 | K » |
| C 7 | 0,05 | mf | R 7 | 30 | K » |
| C 8 | 0,05 | mf | R 8 | 50 | » |
| C 9 | 0,025 | mf | R 9 | 100 | » |
| C 10 | 500 | pf | R 10 | 250 | » |
| C 11 | 15 | pf | R 11 | 80 | K » |
| C 12 | 385 | pf | R 12 | 50 | K » |
| C 13 | 4 | mf | R 13 | 3 | M » |
| C 14 | 0,1 | mf | R 14 | 500 | K » |
| C 15 | 150 | pf | R 15 | 5 | K » |
| C 16 | 150 | pf | R 16 | 100 | K » |
| C 17 | 150 | pf | R 17 | 300 | K » |
| C 18 | 150 | pf | R 18 | 2 | M » |
| C 19 | 100 | pf | R 19 | 2 | M » |
| C 20 | 100 | pf | R 20 | 250 | K » |
| C 21 | 0.01 | mf | R 21 | 500 | K » |
| C 22 | 0,05 | mf | | | |
| C 23 | 8 | mf | Z 1 | 1900 | » |
| C 24 | 10 | mf | | | |
| C 25 | 50 | pf | | | |
| C 26 | 500 | pf | | | |
| C 27 | 0,01 | mf | | | |
| C 28 | 0,1 | mf | | | |
| C 29 | 0,01 | mf | | | |
| C 30 | 5000 | pf | | | |
| C 31 | 8 | mf | | | |
| C 32 | 5000 | pf | | | |