



- 23 Resist. da 0,035 Mohm 1/4 W
- 24 » » 0,05 » 1/4 »
- 25-26 » » 1 » 1/4 »
- 27 » » 1,5 » 1/4 »
- 28 » » 2 » 1/4 »
- 29 » » 3 » 1/4 »
- 30 » » 10 Kohm 1/2 »
- 31 » » 0,25 Mohm 1/2 »
- 32 » » 30 Ohm 1 »
- 33 » » 250 » 2 »
- 34 » » 15 Kohm 2 »
- 35 Resis. 30 Kohm 2 W.
- 36 Condensatori Elet. 16 μ F.
- 37 » » 8 μ F.
- 38 » » 10 μ F.
- 39-40 Condensatori mica 25 pF.
- 41 » » 50 pF.
- 42-44 » » 100 pF.
- 45-51 » » 200 pF.
- 52 » » 430 pF.
- 53 Condensatori carta 1000 pF.
- 54-55 » » 2000 pF.
- 56 » » 3000 pF.
- 57 » » 5000 pF.
- 58-59 » » 10000 pF.
- 60-61 » » 0,1 μ F.
- 62 » » 0,25 μ F.

N.	Funzione	Valvole	Catodo	Griglia	Schermo	Plac. osc.	Placca	Filamento
1	Sovrappositrice	6TE8 (6A8)	—	2,6	115	130	250	6,3
2	Amplificatrice M.F.	6K7	—	2,6	115	—	250	6,3
3	Demod. Ampl. M.F.	6Q7	—	—	—	—	145	6,3
4	Finale	6V6	12	—	250	—	230	6,3
5	Raddrizzatrice	6X5	330	—	—	—	325	6,3