
ANT
YELLOW
.01 uf
1A7GT
1N5GT
1H5GT
1Q5GT
PM SPEAKER
105.142
35.175
BLUE
35.177
GREEN
BLACK
RED
35.174
YELLOW
.00025uf
.01uf
.005uf
.002uf
10/13
250M
2 MEG
35.150
.0025uf
2 MEG.
.05uf
250M
.0001uf
70M
.05uf
VOL. CONT. 50,000
.01uf
1 MEG
2MEG
2MEG
500w
25MFD
1uf
.01uf
BLACK
GND.
OSC. COIL 35.176
25.109
VAR. COND. 25.325A
TRANSFER SW. 45.104
a b c d e f g h i k l m n o p r s t
B.
E
BATTERY CABLE 90.368A
1½ V."A" BATTERY
GREEN A+
BLACK A-
45 V."B" BATTERY
RED B+
45 V."B" BATTERY
YELLOW B-
D.P.S.T. SW. ON VOL. CONT.
115 V AC-DC
250w
500M
70A7-GT
.0005uf-15.2
.25MFD
CHOKE-40.78
200w
750w
RED
32 MFD
32 MFD
BLACK
DIAL LIGHT 120.17
.03uf
FILAMENT 70A7GT
300w
REAR SEC.
FRONT SEC.
TRANSFER SWITCH
FADA RADIO & ELECTRIC CO.
LONG ISLAND CITY, N.Y.
MODELS P58 & PL58
OSC. COIL 35.176
1
2
3
4
1-2 = PRI.
3-4 = SEC.
NOTE
M = THOUSAND OHMS
⏚ = CHASSIS
I.F. PEAK = 456 KC
TRANSFER SW. SHOWN IN "BATTERY" POSITION